

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Codice prodotto**

PB31: Pulsantiera auto-alimentata da parete a 4 tasti per sistema Organic Response / Quick BLE Casambi

Descrizione tecnica

Pulsantiera Bluetooth compatibile con i sistemi Organic Response, Quick BLE e Casambi. Dotata di tecnologia che permette di recuperare energia alla pressione dei tasti grazie a un generatore elettro-dinamico. Per il funzionamento, non necessita di batterie. Dotata di 2 tasti a bilanciere che si azionano verso l'alto o verso il basso (totale 4 tasti) che permettono di ottenere funzionalità impostabili dalle rispettive app di programmazione (esempio, Scena/OFF/Dim+/Dim-). Frequenza di trasmissione 2.4 GHz BLE 0.4 dbm 1.1 mW. Range tipico in interno 10 m. temperatura di funzionamento -25°C +65°C. La programmazione avviene tramite le app Organic Response Express / iGuzzini Smart Light 2 / Casambi, disponibili su App Store e Play Store. In base al sistema utilizzato, l'associazione avviene solo con NFC o solo con il QR code sulla parte posteriore della pulsantiera.

Installazione

Applicazione a parete tramite flangia plastica in dotazione dotata di asole. Non necessita di alcuna apertura posteriore su parete o pannello. Il passo delle asole (60 mm) consente alla pulsantiera di coprire eventuali scatole a 2 posti già presenti a parete. La pulsantiera viene fornita di un pezzo di bi-adesivo di alta qualità per applicazione su superfici lisce (es. vetro, legno laminato, plastica, alluminio)

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.09

Montaggio

a parete

Cablaggio

Non necessita di cablaggio.

Note

Cicli di commutazione tipici: 50.000 secondo EN60669.

La mascherina in dotazione può essere sganciata e sostituita dai sistemi delle serie Vimar, Berker, Gira, Jung, Merten. Verificare eventuali aggiornamenti con il rispettivo produttore. Sempre dai medesimi produttori, è possibile selezionare pulsantiere complete con modulo EnOcean BLE 2.4 GHz (PT215B).

Associazione:

- OrganicResponse Express con NFC.
- iGuzzini Smart Light 2 : con QR code.
- Casambi: con NFC o pressione pulsante.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

