

Última actualización de la información: Mayo 2025



Código producto

PA03: Interfaz BLE-DALI 32 para uso en exteriores **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Interfaz Bluetooth-DALI para Sistema Quick BLE. Funciona con la App Smart Light Control - Tensión de entrada: 100 - 277 Vca - Consumo: 1 W (típico) ; 3 W (en transmisión) - Frecuencia: 50/60 Hz - Corriente de entrada: 20A - Salida 0 - 10 V o DALI - Curva de regulación: lineal y logarítmica; 0-100% - Controla hasta 32 direcciones DALI - DT6/DT8 (TW) - Corriente del bus DALI: 120 mA - Frecuencia Bluetooth Low Energy: 2.4 GHz - BLE 5.2 - Potencia de transmisión: 8 dBm (típica) - Funcionamiento en red mesh - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Beacon integrado y activable - Protocolos: AltBeacon, iBeacon y Eddystone

Instalación

Caja para instalación en arqueta y en terreno con drenaje

Colores

Indefinido (00)

Montaje

empotrable en el suelo

Equipo

Clema de conexión de 3 polos en entrada y clema de conexión de 7 polos en salida. Doble prensacable

Notas

Radio de acción máximo entre interfaces adyacentes: interiores 30 m, exteriores 50 m. La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes de hormigón o paneles metálicos. Para utilizar l'interfaz PA03, basta con descargar en el smartphone o en la tableta la app iGuzzini Smart Light 2 disponible en [Google Play](#) y [App Store](#).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Control: Bluetooth WiSilica