



Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



#### Zubehörcode

PD28: Modul mit DALI-2 Lux- und Bewegungs-Multisensor - Für iN60 und Space - Frame

#### Beschreibung

Komplett mit DALI-2-Sensor für DALI-2-kompatible Steuersysteme DALI-2.

Der Sensor ermittelt Bewegung (PIR) und Beleuchtungsstärke.

Die Versorgung erfolgt über DALI-Bus (Verbrauch 9 mA).

Dynamischer Beleuchtungsradius: 1-1000 lx.

Erfassungswinkel für Bewegung 84°.

Erfassungswinkel zur Lichtstärkemessung 30° - 60° (asymmetrisch).

#### Installation

Montage mit Modulen iN 60 MMO/Space vom Einbautyp. Einbauhöhe min. 2.4 m / max. 4 m für Bewegungserfassung und max. 3 m als Lichtstärke- und Bewegungssensor. Hinsichtlich der zulässigen Einbaupositionen die Montageanleitung konsultieren und wenn nötig das Zubehörteil PD37 verwenden.

Beispiel für den Durchmesser des Bewegungserfassungsbereichs: 4.3 m @ 2.4 m Installationshöhe.

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

0.39

#### Verkabelung

Das Modul wird über die interne Verkabelung der Leuchte iN 60 MMO gespeist, an der es befestigt wird. Der Sensor und die dazugehörigen Leuchten iN 60 MMO/Space als Einbautyp müssen von einem Steuersystem DALI-2 gesteuert werden, das für die Steuerung der Sensoren kompatibel und zertifiziert ist.

#### Anmerkungen

DALI EN 62386-101 Ed. 2 (DALI-2) Der verwendete Sensor ist DALI-2 zertifiziert, Teile 101,103,301,303,304.

Für Systeme, die mit dem DALI-2 Sensor kompatibel sind, kontaktieren Sie bitte iGuzzini.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

#### Technische Daten

Control: DALI-2