


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Zubehörcode**

PF06: Box für Bodeneinbau komplett mit Versorgungseinheit 100W - PUSH DIM -

Beschreibung

Box für Bodeneinbau komplett mit Versorgungseinheit 100W. Versorgungskabel mit Schuko-Stecker L=2000 mm mit verkabeltem Push-Dim-Taster für Bodeneinbau, der das Ein- und Ausschalten und die Lichtstärkeregelung der an das System angeschlossenen Libera-Leuchten. Stromversorgungsabschlussteil mit einem Versorgungskabel L=1500 mm. Box aus lackiertem extrudiertem Aluminium mit Detail eines dekorativen Schaft-Konus aus Messing.

Installation

Bodeneinbau.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Titan (N8) | Saphirblau (N9)

Gewicht (Kg)

3.25

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

**Technische Daten**

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Einschaltstrom: 44 A / 258 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 6 Versorgungseinheit

B16A: 11 Versorgungseinheit

C10A: 11 Versorgungseinheit

C16A: 18 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV
Gegentaktspannung

Control: Push Dim