

Última actualización de la información: Marzo 2024



Código accesorio
X664: Módulo con multi-sensor lux y movimiento - 2.4 GHz BLE 4.2 - Con interfaz BLE-DALI 4 - Para Light Shed 14 **¡Advertencia!**
Código fuera de producción

Descripción
Módulo con multisensor BLE e interfaz BLE-DALI de 4 direcciones, compatible con el sistema de luz inteligente "Quick BLE" (Bluetooth WiSilica). El sensor detecta el movimiento (PIR) y el valor de iluminación. La interfaz BLE-DALI 4 integrada permite gobernar 4 controladores DALI de las luminarias Light Shed 14. Se programa, habilita y combina con las luminarias a través de la aplicación "Smart light Control" disponible en Apple Store y Google Play Store. Frecuencia y protocolo 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 5.x. Rango dinámico de iluminación: 10-1000 lx. Rango de ajuste del tiempo de trigger presencia: 1 s - 1440 min. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante aplicación (protocolos Eddystone, iBeacon y Alt Beacon).

Instalación
Instalación en módulos de suspensión: solo en el extremo opuesto a la base de alimentación y en posición intermedia.
Instalación en módulos de plafón : solo en el extremo opuesto de la alimentación.
. Altura de montaje mín. 2.4 m / máx. 3 m. Diámetro de cobertura max 9 m (@ h 2.5 m de instalación).
Para más información sobre su correcta colocación y los accesorios de conexión necesarios, consultar la hoja de instrucciones.
Distancia del módulo a los otros módulos sensores y/o interfaz y teléfonos móviles 20 m como máximo en línea de aire (*).

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Blanco/Negro (47)	0.42

Equipo
El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria Light Shed 14 en la que se engancha.

Notas
(*) Radio de acción máximo: la distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes de hormigón o paneles metálicos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos	
Control:	Bluetooth WiSilica