

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025

**Zubehörcode**

PD09: Abdeckung mit Multi-sensor lux und Bewegungen - DALI-2 – Für Light Shed 60 | dB 60

**Beschreibung**

Runde Abdeckung komplett mit DALI-2-Sensor für DALI-2-kompatible Steuersysteme DALI-2. Der Sensor ermittelt Bewegung (PIR) und Beleuchtungsstärke. Die Versorgung erfolgt über DALI-Bus (Verbrauch 9 mA). Dynamischer Beleuchtungsradius: 1-1000 lx. Erfassungswinkel für Bewegung 84°. Erfassungswinkel zur Lichtstärkemessung 30° - 60° (asymmetrisch).

**Installation**

Einbau auf einem lichtausgebenden Modul von Light Shed 60 | dB60 (PC81 PC83 RC89 RC94). Einbauhöhe min. 2.4 m / max. 5 m für Bewegungserfassung und max. 3 m als Lichtstärke- und Bewegungssensor. Für die korrekte Positionierung der Abdeckung mit Sensor für die Funktion der Lichtstärkesteuerung das Handbuch mit den Anleitungen konsultieren. Beispiel für den Durchmesser des Bewegungserfassungsbereichs: 4.9 m @ h2.7 m Installationshöhe.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.43

**Verkabelung**

Der Sensor muss mit einem DALI-2-kompatiblen System verbunden sein (2 Leiter)

**Anmerkungen**

DALI EN 62386-101 und 2 (DALI-2) Der verwendete Sensor ist DALI-2-zertifiziert. DALI-Teile 101,103,301,303,304 Für Systeme, die mit dem DALI-2 Sensor kompatibel sind, kontaktieren Sie bitte iGuzzini.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**IP20****Technische Daten**

Control: DALI-2 sensor