

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2024

**Zubehörcode**

X669: Modul BLE-2.4 GHz - Komplett mit Bluetooth-Schnittstelle - für Light Shed 14

**Beschreibung**

Modul komplett mit kompatibler Schnittstelle zum System Bluetooth Casambi. Die eingebaute Schnittstelle ermöglicht die Steuerung von mehreren DALI-Treibern der Leuchten Light Shed 14 im Broadcast-Betrieb (max. 20). Programmierung, Freigabe und Kopplung der Leuchten mithilfe der App Casambi möglich, erhältlich im Apple Store und im Google Play Store. Frequenz und Protokoll 2.4 GHz Bluetooth Low Energy. OTA-Aktualisierung (over the air) über App. Eingebautes Beacon, das über App aktivierbar ist (iBeacon-Protokoll).

**Installation**

Montage auf Hängemodulen: Nur am entgegengesetzten Ende der Anschlussdose und auch in Zwischenposition.

Für die korrekte Positionierung und Anschlusszubehör sehen Sie bitte in der Anleitung nach.

Abstand des Schnittstellen-Moduls von anderen Schnittstellen-Modulen max. 8m und zwischen Schnittstellen-Moduls und Smartphones max. 20m Luftlinie (\*).

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

0.34

**Verkabelung**

Das Modul wird über die interne Verkabelung der Leuchte Light Shed 14 gespeist, an der es befestigt wird.

**Anmerkungen**

(\*) Maximaler Aktionsradius: Der Höchstabstand hängt vom Vorhandensein physischer Barrieren ab, wie z.B. Betonwänden oder Metallplatten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Control: Bluetooth Casambi