

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

**Zubehörcode**

PS34: Aufsatz-Halterung - CASAMBI-Protokoll - komplett mit Versorgungseinheit 150 W - 48 V

Beschreibung

Aufsatzhalterung komplett mit Casambi-Schnittstelle und dimmbarer Versorgungseinheit 150 W- 48 V für die Verbindung mit abgedeckter Anschlussdose.

Die verwendeten Bauteile ermöglichen die Steuerung der Libera-Leuchten über Apps und Komponenten des Casambi-Systems, indem sie die Funktionen On-off, Dimming, Abrufe von Lichtszenarien und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte in einem Casambi-Meshnetzwerk ermöglichen. Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Eingebauter, über App aktivierbarer Beacon (iBeacon), der intelligente Funktionen für Drittanbieter-Anwendungen und Jiminy-Pushbenachrichtigungen ermöglicht. Die Eigenschaften der Versorgungseinheit beinhalten Überspannungsschutz, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und hoher Temperatur.

Installation

Aufliegend. Mit Öffnungen für die Schraubbefestigung.

Farben

Neutral (00)

Anmerkungen

Mit entsprechendem Verschlussdeckel verschließen.

Für die Anzahl der anschlussfähigen Produkte lesen Sie bitte in der Montageanleitung der Leuchte nach.

Höchstabstand zwischen den Casambi-Trägern 8 m,

Höchstabstand zwischen Smartphone und Casambi-Träger 8 m

Der Höchstabstand ist auch vom Vorhandensein physischer Hindernisse wie z.B. Wänden, Metallplatten sowie vom Layout der Anlage bedingt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Control: Casambi
