

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

**Codice prodotto**9718: LMS Quick DALI **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Pannello di controllo che può essere utilizzato come sistema DALI aperto per 64 indirizzi, in abbinamento al SW e interfaccia di programmazione cod. 9721. Può essere configurato tramite un PC e richiamare fino ad un massimo di 7 gruppi o 7 scene (rimangono fissi i tasti +, - ed On/Off). Utilizzando il dispositivo Plug&Play cod. 9723, il pannello di controllo gestirà direttamente 4 linee DALI senza necessità di programmazione. Funzionalità: regolazione generale delle luci ambiente tramite i tasti + e - . Regolazione separata dei gruppi di lampade A, B, C e D (con cod. 9723). Permette di richiamare fino a 3 scene. Accensione/spengimento dell'intero ambiente tramite il tasto On/Off. Se presente almeno un multisensore, la scena 3 richiama la modalità di regolazione automatica della luce artificiale in funzione della luce diurna (risparmio energetico). Gestione degli apparecchi RGB solo su uscita DALI del gruppo D e solo con alcuni tipi di apparecchi iGuzzini. Il pannello ha un ricevitore IR sul frontale per dialogare con un PC o con il telecomando cod.9720) . Non gestisce apparecchi con comandi DT8.

Installazione

Su scatola a incasso interasse 60 mm o scatola a 3 posti tipo 503. Scatola cod. ML15 disponibile come accessorio.

Colore

Grigio (15) | Bianco (01)

Cablaggio

Deve essere alimentato con alimentatore cod. 9908 (disponibile come accessorio)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

