Convertisseur à tension constante non dimmable 185W - Vin 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 7,7A

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Référence accessoire
X185: Convertisseur à tension constante non dimmable 185W - Vin 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 7,7A

Description technique
Alimentation électronique IP67/IP65 à tension constante 24Vdc 185W. Avec câbles sortants, Vout=24Vdc±5%, Iout=7,7A, SELV. Les caractéristiques du produit comprennent : protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités et les surchauffes. Température d'utilisation : -35 °C / +70 °C.

- Pour les installations à l'extérieur, le driver doit être logé dans un boîtier de protection;
- l'indice IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat ;
- iGuzzini garantit un indice IP66 avec le boîtier accessoire réf. X653.

Installation
Les ballasts présentent des perçages et ouvertures pour la fixation par chevilles d'ancrage ou vis filetées.

Coloris	**Poids (Kg)**	**Dimensions (mm) (*)**
Indéfini (00)	1.2	228x68x38

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage
Pour le branchement électrique, le ballast est équipé de 2 câbles sortants L= 300 mm.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

Control:	On/off