Motus

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Agosto 2023



Código producto
MU33: Luminaria de techo para señalización de emergencia - LED - Autodiagnóstico **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria con lámpara de LED para señalización de las vías de evacuación. Instalación en techo. Estructura porta componentes de chapa de acero perfilado, acabado blanco. Funcionamiento constante (siempre encendido - SA); en caso de ausencia de corriente garantiza una autonomía en emergencia de 3 h con batería completamente cargada. Distancia de visibilidad de la señal 25 m de acuerdo con la norma UNI EN 1838. Modalidad auto-test. Indicador de led para señalización de funcionamiento correcto o avería. Para conocer todas las funciones del indicador de funcionamiento, consultar la hoja de instrucciones. Batería Ni-Cd con carga total en 24 h. Apantallamientos de señalización disponibles con código independiente (pictogramas diseño L22).

Instalación
En techo - cárter de revestimiento desmontable y fijación de la estructura en superficie con tornillos de expansión (no incluidos).

Colores
Blanco (01)

Montaje
en el techo

Equipo
Dentro de la estructura - desmontaje del panel de protección y conexión a los bornes estándar.

Notas
Función Rest Mode: permite desactivar el sistema durante breves periodos de tiempo. El sistema de emergencia se reactiva con el mando a distancia (cód. MXT0).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP42

Datos técnicos

Im de sistema:	35 (*)	CRI:	80
W de sistema:	1 (*)	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	35 (*)	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	1 (*)	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	35.0 (*)	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-		