

Última actualización de la información: Febrero 2023

**Código producto**9718: LMS Quick DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Panel de control que se puede utilizar como sistema DALI abierto para 64 direcciones si se combina con el SW y la interfaz de programación cód. 9721. Se puede configurar a través de un PC y puede llamar hasta un máximo de 7 grupos o 7 escenas (permanecen fijas las teclas +, - y On/Off). Utilizando el dispositivo Plug&Play cód. 9723, el panel de control gestiona directamente 4 líneas DALI sin necesidad de programación. Función: regulación general de las luces ambiente mediante las teclas + y - . Regulación separada de los grupos de lámparas A, B, C y D (con cód. 9723). Permite llamar hasta a 3 escenas. Encendido/apagado de todo el espacio con la tecla On/Off. Si existe por lo menos un multisensor, la escena 3 llama el modo de regulación automático de la luz artificial en función de la luz diurna (ahorro energético). Gestión de las luminarias RGB solo en salida DALI del grupo D y solo con algunos tipos de luminarias iGuzzini. El panel incorpora un receptor IR en el frontal para dialogar con un PC o con el mando a distancia cód.9720) . No gestiona luminarias con mandos DT8.

Instalación

En caja empotrable, distancia entre ejes 60 mm o caja de 3 huecos tipo 503. Caja cód. ML15 disponible como accesorio.

Colores

Gris (15) | Blanco (01)

Equipo

Se debe alimentar con el alimentador cód. 9908 (disponible como accesorio)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

