

## Alimentatore corrente costante DALI IP20 15/17W - per 1 incasso Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



### Codice accessorio

PD64: Alimentatore corrente costante DALI IP20 15/17W - per 1 incasso Crystal

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 15/17 W.

Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

### Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.16	160x53x31
* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.		

### Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'incasso predisposto.

Serracavo su primario e secondario.

### Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



### Dati tecnici

Corrente uscita [mA]:	330	Control:	DALI-2
-----------------------	-----	----------	--------