

## Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 35W - para 3 empotrables Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Enero 2025



### Código accesorio

PD75: Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 35W - para 3 empotrables Crystal

### Descripción

Alimentador electrónico de corriente constante regulable DALI 35 W.

Entada Vin = 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz.

Salida SELV.

El producto está protegido contra las sobretensiones de modo diferencial y de modo común, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas.

### Instalación

Compatible con la abertura para el montaje del empotrable Crystal.

### Colores

Indefinido (00)

### Peso (Kg)

0.15

### Dimensiones (mm) (\*)

169x67x30

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

### Equipo

El alimentador incluye cable y conector rápido para facilitar la conexión directa al accesorio splitter necesario para la derivación.

Aprietacable en primario y secundario.

### Notas

SELV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



### Datos técnicos

Corriente Iout [mA]: 775

Control: DALI-2