

## Alimentatore corrente costante DALI IP20 25/36W - per 2 incassi Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



### Codice accessorio

PD77: Alimentatore corrente costante DALI IP20 25/36W - per 2 incassi Crystal

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 25/36 W.

Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

### Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

| Colore  | Peso (Kg) | Dimensione (mm) (*) |
|---|-----------|---------------------|
| Indefinito (00)   | 0.15      | 169x67x30           |
| * Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione. |           |                     |

### Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'accessorio splitter necessario per la derivazione.

Serracavo su primario e secondario.

### Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|                       |     |          |        |
|-----------------------|-----|----------|--------|
| Corrente uscita [mA]: | 620 | Control: | DALI-2 |
|-----------------------|-----|----------|--------|