

Convertisseur à courant constant DALI IP20 35W - pour 3 encastrés Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025



Référence accessoire

PD63: Convertisseur à courant constant DALI IP20 35W - pour 3 encastrés Crystal

Description technique

Alimentation électronique à courant constant gradable DALI 35 W.

Entrée Vin=220±240 Vac 50±60Hz.

Sortie SELV.

Les caractéristiques du produit comprennent la protection contre les surtensions de mode différentiel et de mode commun, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surintensités et les surchauffes.

Installation

Compatible avec l'ouverture pour le montage de l'encasté Crystal.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.15

Dimensions (mm) (*)

169x67x30

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

L'alimentation est pourvue d'un câble et d'un connecteur rapide pour faciliter le branchement direct à l'accessoire splitter nécessaire pour la dérivation.

Presse-étoupe sur primaire et secondaire.

Remarque

SELV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o *à la réglementation relative*)



IP20



Données techniques

Courant sortie [mA]: 820

Control:

DALI-2