


Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2023

**Produktcode**

X684: Vorschaltgerät DALI für Organic Response Sensor

Beschreibung

Modul mit Vorschaltgerät DALI zur Versorgung von max n.1 Organic Response Sensor Best.-Nr. X680 und max. 12 Treiber DALI der Leuchtmittel. Eingangsspannung 220-240 Vac 50-60 Hz, Ausgangs-Nennspannung 16 Vdc. Kompatibel mit den Leuchtmitteln DALI und DALI-2.im

Installation

Das Vorschaltgerät kann an der Rasterdecke eingebaut oder im Schaltschrank angebracht werden. Das Vorschaltgerät kann bei einem Einbau des Organic Response Sensors Best.-Nr. X680 auch durch das Loch für den Einbau durchgeführt werden. Min. Durchführungsdurchmesser: 50mm. Abmessungen: 95x39x29 mm.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.12

Verkabelung

Mit ausgehenden Kabeln:

-Kabel 2x0.75 mm² in Richtung Sensor und Leitung DALI parallel dazu, L=950 mm.-Kabel 2x0.75 mm² für Versorgungsleitung 220-240 Vac, L=950 mm.

Parallelverbindung der Versorgungsleitung und der Sensorleitung/DALI steht das Zubehörteil Verbindungskasten Best.-Nr. X959 zur Verfügung und ist getrennt zu bestellen.

Anmerkungen

Spitzenstrom, 70 mA. Es darf weder mehr als 1 Organic Response Sensor parallel zu der Versorgungsleitung angeschlossen werden, noch mehr als 12 Treiber DALI. Das Vorschaltgerät ist normgerecht nach EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20
