Master Pro DMX

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Février 2024



Référence produit
MN26: "DMX2PWM 9 ch" - Gradateur DMX à 3 canaux pour appareils gradables en tension constante (LED PWM) - Vin=12/24/48Vdc **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Il DMX2PWM 9ch est un gradateur à 9 canaux utilisé pour commander des dispositifs à LED à basse tension avec un contrôleur DMX. Recourant à la technique PWM (Pulse-width modulation), ils sont conçus pour une utilisation avec LED à tension constante avec un courant maximum de 2A par canal de sortie. Le signal DMS est aussi amplifié par le biais du gradateur "DMX2PWM 9ch" pour une connexion facile en pâquerette, dans les projets où un signal d'entrée DMX doit être distribué sur de nombreux dispositifs de ce type. La tension d'entrée est variable, de 12/24/48 VDC. Chaque canal de sortie peut être commandé séparément via DMX, une sortie DMX permet l'installation en chaîne de plusieurs dispositifs. La flexibilité du gradateur DMX2PWM facilite les installations grâce au mode d'adressage DMX manuel ou automatique et à la possibilité d'utiliser un connecteur RJ45 ou un fil simple pour la connexion DMX. La protection contre l'inversion de polarité (en entrée) et la protection auto-reset par surintensité évivent les dysfonctionnements et dommages dus aux erreurs de branchements. Gradation LED par modulation de largeur d'impulsion (PWM-Pulse Width Modulation, 14bit). Indiqué pour une utilisation sur appareils à tension constante. Neuf canaux de sortie gérables séparément par DMX. Deux modes d'adressage DMX sélectionnables par l'utilisateur : automatique ou manuel. DMX In / Out. Matériau corps : Aluminium et plastique. A utiliser en association avec un Controller/Engine DMX (Ex. Butler XT2, Butler S2, Server LCE, Server LCE-mx).

Coloris	**Poids (Kg)**
Indéfini (00)	0.22

Remarque
Toujours sélectionner la tension de sortie d'alimentation en fonction de la tension d'entrée de l'appareil à LED ! - Ballast 12V pour LED à 12 V - Ballast 24V pour LED à 24 V - Ballast 48V pour LED à 48 V
Pour la définition de l'installation, contacter la société iGuzzini

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20