

Alimentatore corrente costante DALI IP20 35W - per 3 incassi Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



Codice accessorio

PD63: Alimentatore corrente costante DALI IP20 35W - per 3 incassi Crystal

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 35 W.

Ingresso Vin=220±240 Vac 50±60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.15

Dimensione (mm) (*)

169x67x30

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'accessorio splitter necessario per la derivazione.

Serracavo su primario e secondario.

Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Corrente uscita [mA]:

820

Control:

DALI-2