


Última actualización de la información: Mayo 2025



Código accesorio

PS43: Caja de pavimento con alimentador de 100 W - protocolo CASAMBI (No Mesh) -

Descripción

Caja de pavimento con alimentador de 100 W con protocolo Casambi. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias Libera desde la aplicación y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulación, activación de escenarios. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicación (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy. El alimentador está protegido contra las sobretensiones, los cortocircuitos, las sobrecorrientes y las sobretemperaturas.

Cable de alimentación con clavija Schuko L = 2000 mm y cabezal de alimentación electrificado con cable de alimentación L = 1500 mm. Caja de aluminio extruido pintado con detalle tronco-cónico de latón.

Instalación

De pavimento

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Titanio (N8) | azul zafiro (N9)

Notas

Para el número de luminarias que se pueden conectar, consultar la hoja de instrucciones.

Distancia máxima entre el teléfono móvil y el soporte Casambi 7 m.

La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Control: Casambi