


Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024



Produktcode

XA30: Kit für elektrische Verlängerung von Linealuce 27 Full Remote über Seilpendel L=1.800mm

Beschreibung

Kit für elektrische Verlängerung bestehend aus einer Anschlussdose, einem Seilpendel, einem Regler, einem Frästeil für die Blockierung des parallel zum Seilpendel verlaufenden Stromkabels sowie einem starren Befestigungssystem für zwei Linealuce 27 Full Remote. Die Anschlussdose besteht aus einem Innenteil aus Edelstahl und einem Deckel aus lackiertem Aluminium mit Durchmesser Ø76 mm, das Seilpendel ist aus Edelstahl mit einer maximalen Installationshöhe der Leuchte von 1.800 mm, der Regler für die Einbaukabel ist aus vernickeltem Messing, das zylindrische Frästeil für die Blockierung des parallel zum Stromkabel verlaufenden Seilpendel ist aus Aluminium und das zwischen zwei Lichtkörpern zu installierende Befestigungssystem aus Edelstahl. All beschriebenen Teile (mit Ausnahme des Reglers) sind in vier Finishes erhältlich.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

0.2

Montage

Pendelleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	-	Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	0
W System:	-	Im im Notlichtbetrieb:	-
Im Lichtquelle:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	0
W Lichtquelle:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C. (*)

* Vorläufige daten