

Kit de emergencia

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Noviembre 2023



Código accesorio

MY21: Kit de emergencia

Descripción

El kit incluye grupo de alimentación, invertidor y batería Ni-Mh. El empotrable conectado al kit se dedica al funcionamiento en modo de emergencia. Recarga de 12 h para funcionamiento en modo de emergencia durante 1,5 h / recarga de 24 h para funcionamiento en modo de emergencia durante 3 h. El led de señalización incluido en el envase se debe colocar cerca del empotrable de emergencia. Para más información técnica sobre el modo de emergencia, consultar la hoja de instrucciones.

Instalación

Introducción del grupo de emergencia en el orificio de preparación del empotrable. El led de señalización necesita un orificio de preparación con \varnothing 12 mm (para saber las distancias correctas, consultar la hoja de instrucciones).

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.75

Equipo

Conexiones mediante conectores específicos L + N / Le + Ne (línea de emergencia) - conexiones del led de señalización, de la batería y del empotrable a través de bornes de conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

ERC