

Última actualización de la información: Enero 2024

**Código producto**

X687: Dongle IR Organic Response para programación con portal

---

**Descripción**

El dongle Organic Response es un transceptor IR que solo se necesita durante la fase de puesta en servicio para la combinación de los multisensores con el Portale Organic Response.

Gracias a la direccionalidad de la comunicación IR será más fácil localizar de manera segura y precisa los sensores/luminarias y mapearlos más rápido en el mapa cargado en el Portal Organic Response.

---

**Instalación**

Se introduce en un dispositivo Smart iOS o Android a través del jack de 3.5 mm.

Funciona con la aplicación "Organic Response" disponible en App Store y Play Store.

El dongle se suministra con conector específico de carga para toma USB A. La carga se indica con un led azul intermitente que se apaga al terminar de cargar.

Duración típica de la batería: 4 días (en función del uso).

Tiempo de carga: 30 min.

Mantenimiento de la carga: 90 días (en función del estado de la batería).

---

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0.01

---

**Notas**

Para los teléfonos inteligentes o las tabletas sin toma para auriculares (o microauriculares) de 3.5 mm, se pueden comprar por separado adaptadores específicos (por ejemplo adaptadores toma jack-USB C o toma jack-Lightning).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

---