

Vorschaltgerät mit Gleichstrom 1-10V IP20 50W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø25

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



Zubehörcode

MY83: Vorschaltgerät mit Gleichstrom 1-10V IP20 50W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø25

Beschreibung

Elektronisches dimmbares Vorschaltgerät 1-10V - Betrieb bei Konstantstrom. Schutz vor Überhitzung/Kurzschluss, Netzspannungsschwankungen und Überlasten.

Installation

Remote-Installation - Bohrlöcher für die Befestigung mit Schrauben vorhanden.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.21

Abmessungen (mm) (*)

124x79x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

700 mA für Einbauleuchten Laser Ø25 - zur Versorgung von min. 2, max. 20 Leuchten. Palco Recessed-Surface - Ø19 / 700 mA max 22 - Ø37 / 650 mA max 5 - Ø51 / 1050 mA max 3. Kabelbefestigung mit Schnellklemmen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 350

Einschaltstrom: 20 A / 400 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 9 Versorgungseinheit

B16A: 15 Versorgungseinheit

C10A: 15 Versorgungseinheit

C16A: 25 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz:

4kV Gleichtaktspannung und 4kV
Gegentaktspannung