

## Alimentatore tensione costante 100W - Vout 24 Vdc - Vin 220-240 V - 50/60Hz I<sub>max</sub> = 4 A

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024



### Codice accessorio

MZ14: Alimentatore tensione costante 100W - Vout 24 Vdc - Vin 220-240 V - 50/60Hz I<sub>max</sub> = 4 A

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a tensione costante 100W. V<sub>out</sub> = 24 Vdc / I<sub>out</sub> = 4 A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

### Installazione

Consultare il foglio di istruzioni dell'apparecchio di illuminazione per il numero di prodotti collegabili. Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.34	295x43x30

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

### Cablaggio

Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1.5 mm<sup>2</sup>). Serracavo sul lato primario e sul secondario.

### Note

Non compatibile con interfaccia MWP3.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Control:  On/off