

**Produktcode**MU31: Decken-Einbauleuchte für Notausgangmarkierung - LED - Auto-Test **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Leuchte mit LED-Leuchtquelle für Notausgang-Markierung. Flächenbündige Installation an Decke. Strukturrahmen mit Anschlag-Konturenrahmen aus geformtem Stahlblech, Ausführung in weiß. Box Komponentengehäuse aus Kunststoff. Dauerbetrieb (immer eingeschaltet - SA); bei Stromausfällen wird eine Notleuchtleistung von 3 Stunden mit voll geladener Batterie garantiert. Signalsicht 25m (nach UNI EN 1838). Auto-Test-Modus. LED-Kontrollleuchte mit Signalfunktion des einwandfreien Betriebs oder eventueller Defekte des Apparats. Einen Überblick über alle Funktionen der Betriebskontrollleuchte finden Sie im Handbuch. Ni-Cd-Batterie mit 24 Stunden-Aufladezeit. Signalschirme mit eigenem Code verfügbar (Design-Piktogramme L22).

**Installation**

Deckeneinbauleuchte - Einsetzung in den dafür vorgesehenen Installationsausschnitt mithilfe Stahldraht-Federn, geeignet für abgehängte Decken mit 10-30mm Dicke.

**Farben**

Weiß (01)

**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Im Inneren des Rahmens - Entfernung des Schutzschirms und Durchführung der Anschlüsse an Standard-Klemmen.

**Anmerkungen**

Funktion Rest Mode: Ermöglicht die Deaktivierung des Systems für kurze Zeiträume. Das Notsystem muss mithilfe der Fernsteuerung MXT0 reaktiviert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

|                                   |          |                         |      |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|------|
| Im System:                        | 35 (*)   | CRI:                    | 80   |
| W System:                         | 1 (*)    | Farbtemperatur [K]:     | 4000 |
| Im Lichtquelle:                   | 35 (*)   | Anzahl Lampen in        | 1    |
| W Lichtquelle:                    | 1 (*)    | Leuchtengehäuse:        |      |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 35.0 (*) | ZVEI-Code:              | LED  |
| Im im Notlichtbetrieb:            | -        | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1    |