

# LED Treiber mit Gleichstrom nicht dimmbar 8W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 350 mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2024



## Zubehörcode

9905: LED Treiber mit Gleichstrom nicht dimmbar 8W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 350 mA

## Beschreibung

Elektronischer Transformator 8W 24V 350mA 100-240V

### Farben

Neutral (00)

### Gewicht (Kg)

0.03

### Abmessungen (mm) (\*)

55x40x22

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



## Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 350

Einschaltstrom: 20 A / 170  $\mu$ s

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 31 Versorgungseinheit

B16A: 50 Versorgungseinheit

C10A: 52 Versorgungseinheit

C16A: 85 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung

Control: On/off