

Dernière mise à jour des informations: Juin 2024



Référence accessoire

MWK4: Alimentation électrique à tension constante 50W 24V - Iout=2A

Description technique

Transformateur électronique 50W 24Vdc

Coloris
Indéfini (00)

Poids (Kg)
0.32

Dimensions (mm) (*)
225x60x36

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

Effectuer les raccordements sur les borniers prévus à cet effet munis de serre-câble

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Frequenza:	0/50/60	Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 9 alimentation B16A: 15 alimentation C10A: 15 alimentation C16A: 25 alimentation
Tension de sortie [Vout]:	24		
Courant d'appel:	15 A / 600 µs		
		Protection de surtension:	2kV Mode commun e 2kV Mode différenciel
		Control:	On/off